

Verbindungsstatus – alle air-Q Versionen

Achtung: **nur die unteren LEDs sind für die Betrachtung relevant** (grüne und blaue LEDs können abweichen – d.h. es können mehr oder weniger als hier dargestellt leuchten)



LEDs:

Die unteren LEDs sind gelb.

Zustand:

Der air-Q befindet sich im Werkszustand und ist nicht mit einem Netzwerk verbunden. Der air-Q Hotspot ist geöffnet und kein Gerät ist mit dem air-Q Hotspot verbunden.



LEDs:

Die unteren LEDs sind orange.

Zustand:

Der air-Q wurde bereits konfiguriert und besitzt ein individuelles Passwort. Der air-Q kennt kein WLAN oder konnte sich mit dem eingestellten WLAN nicht verbinden (z.B. weil nicht in Reichweite oder WLAN Passwort falsch) und befindet sich deshalb im Hotspotmodus.



LEDs:

Die unteren LEDs sind dunkel-lila.

Zustand:

Der air-Q versucht gerade sich in ein WLAN einzuwählen. (Sind danach die LEDs grün und blau, so war dies erfolgreich; leuchten die LEDs anschließend orange, so war dies nicht erfolgreich).



LEDs:

Die unteren LEDs sind weiß (Achtung: es kann sein, dass dies teilweise als leicht-lila wahrgenommen wird.)

Zustand:

Der air-Q befindet sich im Hotspot-Modus. Mindestens ein Gerät ist mit dem Hotspot des air-Q verbunden.

Weitere Statuscodes – alle air-Q Versionen

Achtung: nur die Lila farbigen LEDs sind für die Betrachtung relevant (grüne und blaue LEDs können abweichen – d.h. es können mehr oder weniger als hier dargestellt leuchten)



LEDs:

Es sind oberen beiden LEDs sind Lila.

Zustand:

Die interne Uhr geht falsch.



LEDs:

Die mittleren LEDs auf beiden Seiten leuchten lila.

Zustand:

Die SD Karte ist nicht oder nicht richtig eingelegt.